N·GAGE

Issue 1

9356452

PIKAOHJE NOKIA MODEM OPTIONS

WWW.N-GAGE.COM

NOKIA


JAVA
POWERED

Sisällysluettelo

Johdanto 1

Nokia Modem Optionsin asentaminen 1

Nokia N-Gage -laiteen liittäminen PC-tietokoneeseen 3

Puhelimen valitseminen modeemiksi 4

Nokia Modem Options -sovelluksen käynnistäminen 5

Nokia Modem Optionsin asennuksen poistaminen 6

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta 7

Johdanto

Tuotteen käyttöoppaassa on käyttö- ja huolto-ohjeita sekä tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja.

Modem Setup asentaa tietokoneeseen seuraavat osat:

- Nokia N-Gagen data- ja faksiajurit, joiden avulla voit käyttää puhelinta data- ja faksimodeemina
- Nokia Modem Options -sovelluksen, jonka avulla voit tehdä asetukset datapuheluiden yhteydessä.

Nokia Modem Options toimii Windows 98 SE-, Windows Me-, Windows 2000 ja Windows XP -käyttöjärjestelmissä, ja se tukee Bluetooth-tekniikan DUN- ja FAX-profiileja.

Nokia Modem Optionsin asentaminen

1. Valitse CD-levyn päävalikosta **Ohjelmat** ja valitse sitten **Asenna nyt**. Napsauta lopuksi **Nokia Modem Options.exe** -painiketta.
2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jos sinulla ei ole CD-levyä:

1. Lataa asennustiedosto (setup.exe).
2. Siirry hakemistoon, johon latasit asennustiedoston ja kaksoisnapsauta tiedostoa.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Asennuksen jälkeen

Tarkista asennetut modeemit valitsemalla **Ohjauspaneeli** ja sitten **Nokia Modem Options**. Asennetut Nokia-modeemit -ikkunassa näkyy luettelo kaikista asennetuista Nokia-modeemeista. Jos Nokia N-Gage (Bluetooth) -modeemia ei näy luettelossa, se on asennettava manuaalisesti.



Huomautus: Jos käytät jotakin muuta yhteensopivaa Nokia-puhelinta, valitse puhelimen nelinumeroista mallinumeroa vastaavat ajurit.

Bluetooth-modeemin lisääminen:

1. Ota **Puhelinverkkoyhteydet**-profiili käyttöön Windowsin Bluetooth-ohjelmistossa. Ota Bluetooth käyttöön puhelimessa ja liitä puhelin PC-tietokoneeseen. Lisätietoja puhelimen liittämisestä PC-tietokoneeseen on luvussa Nokia N-Gage -laitteen liittäminen PC-tietokoneeseen.
2. Avaa **Ohjauspaneeli** ja valitse **Puhelin- ja modeemiasetukset**.
3. Valitse **Puhelin- ja modeemiasetukset** -ikkunassa -välilehti. Valitse **Lisää...**
4. Valitse **Asenna uusi modeemi** -valintaikkunassa vaihtoehto **Älä tunnista modeemia. Valitse modeemi luettelosta**. Valitse **Seuraava**.
5. Valitse **Valmistaja**-luettelosta **Nokia**. Valitse **Mallit**-luettelosta modeemi, jonka haluat asentaa. Valitse **Seuraava**.
6. Valitse **Valitut portit** -vaihtoehto. Valitse luettelosta COM-portti, johon haluat asentaa modeemin. Valitse **Seuraava**.
7. Jos näkyviin tulee **Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt** -valintaikkuna, lue sen sisältämä huomautus. Jatka asennusta valitsemalla **Kyllä** tai keskeytä asennus valitsemalla **Ei**.

Jos jatkat asennusta, Nokia N-Gage (Bluetooth) -modeemi ilmestyy Nokia Modem Optionsin ohjauspaneelisovelman asennettujen Nokia-modeemien luetteloon.

Nokia N-Gage -laiteen liittäminen PC-tietokoneeseen

1. Varmista, että tietokoneen PC-korttipaikassa on Bluetooth-kortti ja että Bluetooth-ohjelmisto on asennettuna.
2. Ota puhelimen Bluetooth-yhteys käyttöön. Valitse **Valikosta Työkalut** ja valitse sitten **Bluetooth**. Jos käytät Bluetooth-yhteyttä ensimmäisen kerran, sinua pyydetään antamaan puhelimelle Bluetooth-nimi. Kirjoita nimi (enintään 30 kirjainta) tai käytä oletusnimeä Nokia N-Gage. Valitse sitten Bluetooth **Käytössä**.
3. Ota Bluetooth-ohjelmiston DUN- tai FAX-profiili käyttöön. Käynnistä tämän jälkeen Bluetooth-laitteen tunnistus Bluetooth-ohjelmistosta. Bluetooth-ohjelmiston käyttöohjeissa on lisätietoja näistä toimista.
4. 4.Jos Nokia N-Gage -laite yhdistetään PC-tietokoneeseen ensimmäisen kerran Bluetooth-yhteydellä, on muodostettava laitepari. Laiteparin muodostaminen edellyttää salasanan antamista kummallekin laitteelle. Valitse oma 1-16 numeron salasana. Kirjoita sekä puhelimelle että PC-tietokoneelle pyydettäessä sama salasana. Salasanaa käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa. Nokia N-Gage -pelilaitteen käyttöohjeessa on lisätietoja.
5. Salli Nokia N-Gage -laitteen ja PC-tietokoneen välinen yhteys. Valitse **Kyllä**, kun puhelin pyytää vahvistamaan yhteyden. Voit asettaa PC-tietokoneen luotettavaksi

laitteeksi. Näin puhelimen ja tietokoneen välinen yhteys voidaan muodostaa ilman erillistä valtuutusta. Valitse puhelimen **Laiteparit**-näkymästä laite ja valitse sitten **Valinnat**. Valitse **Luotettava laite**.

6. Valitse Nokia Modem Options -ohjelmassa puhelinta vastaava Bluetooth-modeemi ja valitse sitten käytettävää modeemia vastaavat yhteysasetukset. Valitse lopuksi OK.
7. Yhteys on valmis.



Huomautus: Nokia N-Gagen data- ja faksiajurit asennetaan automaattisesti asennuksen yhteydessä.

Puhelimen valitseminen modeemiksi

Voit käyttää puhelinta useiden eri kaupallisten data- ja faksisovellusten kanssa. Kun määrität data- tai faksisovelluksen kokoonpanoa, sinun on valittava modeemiksi N-Gage (Bluetooth).



Huomautus: Bluetooth-yhteys perustuu radiotekniikkaan, joten puhelimen ja Bluetooth-laitteen välillä ei tarvitse olla suoraa yhteyttä. Näiden kahden laitteen on oltava enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Muut sähkölaitteet, seinät tai muunlaiset esteet voivat kuitenkin häiritä yhteyttä.Bluetooth-laitteiden käyttöä on voitu rajoittaa. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta.

Nokia Modem Options –sovelluksen käynnistäminen

Voit käynnistää Nokia Modem Options -sovelluksen Ohjauspaneelista:

Napsauta **Käynnistä**-painiketta, valitse **Asetukset** ja valitse sitten **Ohjauspaneeli**.

Kaksoisnapsauta **Ohjauspaneelissa Nokia Modem Options** -vaihtoehtoa.

Datapuheluasetuksia voi muuttaa, vaikkei puhelinta olisi yhdistetty tietokoneeseen. Data-asetusten tekemisestä on lisätietoja Nokia Modem Options -sovelluksen ohjeessa.



Huomautus: GPRS-tekniikan avulla voidaan siirtää ja vastaanottaa tietoa matkapuhelinverkossa matkapuhelimia käyttämällä. GPRS-palveluiden käyttö edellyttää, että verkko tukee GPRS-pakettitiedonsiirtotekniikkaa ja että olet tilannut tämän palvelun. GPRS-palveluiden hinnoittelu voi erota normaalien GSM-datapalveluiden hinnoittelusta. Matkapuhelinoperaattorilta saa lisätietoja.



Huomautus: GSM high speed -datapalveluiden käyttäminen edellyttää, että verkko tukee HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) -tekniikkaa ja että olet tilannut tämän palvelun. HSCSD-palvelut voivat maksaa enemmän kuin normaalit GSM-tiedonsiirtopalvelut. Matkapuhelinoperaattorilta saa lisätietoja.

Nokia Modem Optionsin asennuksen poistaminen

1. Napsauta **Käynnistä**-painiketta, valitse **Asetukset** ja valitse sitten **Ohjauspaneeli**.
2. Kaksoisnapsauta **Lisää/poista sovellus** -kuvaketta.
3. Valitse **Asenna/Poista**-välilehdessä poistettavaksi ohjelmaksi **Nokia Modem Options**.
4. Napsauta **Lisää/poista**-painiketta.
5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita, kunnes ohjelmatiedostot on poistettu.

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta

Puhelimen ja tietokoneen käyttöohjeiden turvallisuustiedot ovat voimassa myös silloin, kun tätä tuotetta käytetään puhelimen kanssa.

Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot, ettet menetä tietoja tai muuta niitä vahingossa.

Asenna ohjelmia vain lähteistä, joissa on käytössä riittävä suoja vahingollisia ohjelmia vastaan.